

一、設定 KX-HDV130X 的 IP：(初始值為 DHCP)

在話機上操作，按 [Menu] -> 選擇 [System Settings] -> [OK] -> 選擇 [Network Settings] -> [OK] -> 選擇 [IPv4 Settings] -> [OK] -> 選擇 [DHCP](自動配發 IP) 或 [Static](固定/自行設定 IP)。配合現場網路環境設定。

二、查詢 KX-HDV130X 的 IP：

在話機上操作，按 [Menu] -> 選擇 [System Settings] -> [OK] -> 選擇 [Status] -> [OK] -> 選擇 [IPv4 Settings] -> [OK] -> 可查看話機 [IP Address]、[Subnet Mask]、[Default Gateway]...相關資訊。

三、讓 KX-HDV130X 允許以 WEB 連線的方式來設定：

在 KX-HDV130X 話機上操作，按 [Menu] -> 選擇 [Basic Settings] -> [OK] -> 選擇 [Other Option] -> [OK] -> 選擇 [Embedded web] -> [OK] -> 選擇 [ON] -> [OK] 後，**話機才會允許以 WEB 方式來設定。**

四、透過 PC 使用 Web user 來設定 KX-HDV130X：

1. 開啟您的網頁瀏覽器。
2. 輸入您的 KX-HDV230 IP 位址到網頁瀏覽器 (http://您的 KX-HDV130 設定 IP 位址)。
3. 在 user name 輸入初設值 admin 和 密碼 adminpass 後點選 “OK”。
若須密碼重置請參考本說明書第 3 頁「話機重置」。
4. 顯示 Web 網頁設定視窗。

Panasonic	
KX-HDV130	Status Network System VoIP Telephone Maintenance
Logout	Version Information
Web Port Close	
Status	Version Information
Version Information	Model KX-HDV130
Network Status	IPL Version 02.002 [SIP: 2.10]
VoIP Status	Firmware Version 11.180

五、設定 VoIP Line

- 1 選擇 VoIP 頁面
2. 選擇 SIP Settings 選項 1 或 2

Panasonic
KX-HDV130 | Status | Network | System | **VoIP** | Telephone | Maintenance

Logout
Web Port Close

VoIP

SIP Settings
- Line 1
- Line 2

VoIP Settings
- Line 1
- Line 2

User Agent
User Agent: Panasonic-{MODEL}/{fwver} ({mac})

NAT Identity
Enable Rport (RFC 3581): Yes No
Enable Port Punching for SIP: 0 seconds [10-300, 0: Disable]
Enable Port Punching for RTP: 0 seconds [10-300, 0: Disable]

Advanced
TLS Port random: Yes No
UDP Port random: Yes No

Save Cancel

3. Line 註冊的相關設定

Panasonic
KX-HDV130 | Status | Network | System | **VoIP** | Telephone | Maintenance

Logout
Web Port Close

SIP Settings [Line 1]

Basic

Phone Number: 100

Registrar Server Address: xxx.xxx.xxx.xxx

Registrar Server Port: 5060 [1-65535]

Proxy Server Address: xxx.xxx.xxx.xxx

Proxy Server Port: 5060 [1-65535]

Presence Server Address: [Empty]

Presence Server Port: 5060 [1-65535]

Outbound Proxy Server Address: [Empty]

Outbound Proxy Server Port: 5060 [1-65535]

Service Domain: [Empty]

Authentication ID: 100

Authentication Password:

- ①. 輸入分機電話號碼在 Phone Number 欄位
- ②. 輸入註冊 SIP server 位址和通訊埠在 Registrar Server Address 和 Proxy Server Address 欄位。
- ③. 在 Authentication ID 欄位輸入帳號。
- ④. 在 Authentication Password 欄位輸入密碼。

Advanced	
SIP Packet QoS (DSCP)	0 [0-63]
Enable DNS SRV lookup	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
SRV lookup Prefix for UDP	_sip._udp.
SRV lookup Prefix for TCP	_sip._tcp.
SRV lookup Prefix for TLS	_sips._tcp.
Local SIP Port	5060 [1024-49151]
SIP URI	
T1 Timer	500 milliseconds
T2 Timer	4 seconds
REGISTER Expires Timer	3600 seconds [1-4294967295]
Enable Session Timer (RFC 4028)	0 seconds [60-65535, 0: Disable]
Session Timer Method	<input checked="" type="radio"/> INVITE <input type="radio"/> UPDATE <input type="radio"/> INVITE/UPDATE
Enable 100rel (RFC 3262)	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
Enable SSAF (SIP Source Address Filter)	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
Enable c=0.0.0.0 Hold (RFC 2543)	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
Transport Protocol	<input checked="" type="radio"/> UDP <input type="radio"/> TCP <input type="radio"/> TLS
TLS Mode	<input checked="" type="radio"/> SIPS <input type="radio"/> SIP-TLS
<input checked="" type="button"/> Save <input type="button"/> Cancel	

⑤. 輸入 Local SIP Port 通訊埠。

⑥. 儲存設定：點選 “Save”。

介面視窗將會顯示 “Complete”，註冊成功則分機號碼將會顯示在話機 LCD 螢幕上。

六、話機重置：

在話機上操作，按 [Menu] -> 選擇 [System Settings] -> 直接按 井 136 -> 選擇 [Yes] -> [OK] …話機重置需要數分鐘時間。