## 一、IP-500M 安裝及設定

1.至 App Store 或 Google
 Play 下載並安裝 IP500M。



點選 IP3088M 會先出
 現尚未註冊的畫面。



設定使用者「分機號碼及密碼」。
 輸入 SDX500「主機的 IP 位置」
 及「連接埠」均須設定。

Γ	<ul> <li>✓返回「App Store」</li> </ul>	上午9:48	∦ 92% 💷)∙
	く設定	使用者帳號	儲存
J			
	使用者帳號		
	分機號碼		
	密碼		
	伺服器IP	192.168	.1.10
	連接埠	5070	C
		2 6	<b>0</b>
	功能通言	話記錄 通訊錄	設定

 若分機號碼設定正確儲存後,會 出現待機畫面。(表示已註冊成



## 5. 點選『撥號』即可作為分機使用

◀返回「App Store」 上午9:49				
く返回	1555 已連線			
1	2	S		
I	ABC	DEF		
Л	Б	6		
GHI	JKL	MNO		
7	α	Q		
<b>P</b> QRS	τυν	WXYZ		
*	0	#		
~	+	π		
	6			
	9	×		